

SMART805.014

Bezdotykový spínač do profilu MATA, mávnutí rukou, 12Vdc, MAX 60W, dosah 1-10cm



Miniaturní spínač MATA pro vestavění do hliníkového profilu s optickým senzorem pohybu. Stmívač umožňuje bezdotykové ovládat jednobarevné LED pásy v profilu. Mávnutím před stmívačem osvětlení zapnete/vypnete.

Po případném odpojení spínače od napájecího napětí a při opětovném připojení napájení stmívač zůstane ve vypnutém stavu.

Ovládá se přiblížením ruky do vzdálenosti 1-10cm, mávnutím zapnete či vypnete. Před zapojením je nutné zkontrolovat správné připojení LED pásu a přívodního kabelu.

Při nasazení difuzoru je nutné vyvrtat otvor a černý kryt senzoru prostrčit difuzorem.

Připojení napájení 12-24Vdc

Připojení napájení LED PÁSKU



Vstupní napětí 12-24Vdc
Max zatížení 60W
Rozsah regulace ON/OFF
Stmívatelný NE
Při výpadku proudu režim OF
Stupeň krytí IP20